

БЛОКИ РОЗЕТКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ серии ГЕРМЕС

Этикетка

3464-041-18461115-2009 ЭТ

1 Назначение и область применения

1.1 Блоки розетка-выключатель серии «Гермес» торговой марки IEK® (далее блоки) предназначены:

- розетка – для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока;

- выключатель – для включения и отключения одного или двух однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51322.1 и ГОСТ Р 51324.1.

1.2 Блоки предназначены для открытой установки внутри помещений и работы при температуре от минус 25 до плюс 40 °С и влажности до 90% при плюс 25 °С.

2 Основные характеристики

2.1 Ассортимент блоков представлен в таблице 1.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- розетка – 1 шт.;
- выключатель – 1 шт.;
- этикетка – 1 экз.

Таблица 1

Типоисполнение	БГ6-22-31-ГБ	БГ6-22-32-ГБ	БГ6-22-31-ГЧ	БГ6-22-32-ГЧ
Номинальный ток выключателя I_n , А	10			
Номинальный ток розетки I_n , А	16			
Число контактов выключателя	2P			
Число контактов розетки	2P+PE			
Цвет клавиш выключателя/защитной крышки розетки	белый/дымчатый		черный/белый	
Конструкция выключателя	одноклавишный	двухклавишный	одноклавишный	двухклавишный
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²	2,5			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP44			

4 Инструкция по монтажу

4.1 Открыть защитную крышку розетки и выкрутить винты. Снять верхнюю часть розетки.

4.2 Снять клавишу выключателя и выкрутить винты. Снять верхнюю часть выключателя.

4.3 Закрепить основание блока на месте установки.

4.4 Ввести подготовленные к монтажу электрические провода через резиновый защитный сальник в основании блока и присоединить к винтовым зажимам розетки и выключателя.

4.5 Установить верхнюю часть розетки, выключателя и клавишу.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации блоков – 5 лет с момента продажи.

5.2 В период гарантийных обязательств следует обращаться по адресу:

«ИЭК РОССИЯ»

117545, Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 4, строение 1

Тел.: 788-8845, 788-8846

Факс: 788-8847

www.iek.ru

«ИЭК УКРАИНА»

Украина, 08132,

г. Вишневое, ул. Киевская, 6В

т. +38 (044) 536-9900

www.iek.com.ua

6 Свидетельство о приемке

6.1 Блок розетка выключатель типа БГБ-22 _____ соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1 и ГОСТ Р 51324.1 признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



AB28



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК»
117545, г.Москва,
1-й Дорожный пр-д, д.4, стр.1
Тел.: 788-88-45(46)
www.iek.ru